



Polbild RC18
Ansicht Steckseite
Voreilend mit
Schirmfeder



Stift

Schaltbild







Klemmen 1 bis 6 der Leiterplattenklemm-
leiste sind mit dargestellt

106457	TZ2RE024RC18VAB-C1823	24V
088091	TZ1RE024RC18VAB-C1823	24V
Ident-Nr.	Type	Magnet- spannung

- 1) Betätiger separat bestellen
- 2) Richtung umstellbar
- 3) Zur Montage an der Vorrichtung/Maschine müssen Sicherheitsschalter und Betätiger zusammengefügt sein.

Die Schutzeinrichtung darf nicht als mechanischer Anschlag verwendet werden

Steckverbinder
RC18 (18+PE)
Gegenstecker:
077025 (gerade)
077026 (Winkel)
oder konfektionier-
te Anschlussleitung
(siehe Katalog)



a Leerlaufweg. Betätiger ist im Führungsschlitz, jedoch ohne Funktion auszulösen.

b Schaltvorgang beendet. Betätiger muss bis zu diesem Punkt eingeführt werden, um eine sichere Schaltung zu gewährleisten. Zum Ausschalten muss der Betätiger mindestens bis Punkt a zurückgezogen werden.

Beim Auslösen der Notentriegelungsfunktion darf keine Zugkraft am Betätiger anliegen.

Ausg.	Kod.-Nr.	Datum	Name	Datum	Name
2	09284	07.06.09	Linsner	03.03.08	Linsner
Geprüft		07.06.09		Linsner	
Genehmigt		Linsner		Linsner	
Technische Änderungen vorbehalten Subjct to technical modifications					
Benennung Sicherheitsschalter mit Magnetverriegelung Bezeichnung TZ.RE...RC18VAB-C1823					
Zeichnungs-Nr. 103544				Maßstab 1:2	
Klasse-Nr. 1126				Blatt 1 von 2	